

扫描/文件/分享/复制  
全彩色E/A0正确的计划源自你的桌面电脑

# 第一台真正的桌面大幅面扫描仪



"我们所有的项目包括众多的设计文档和连续变化。使用SDone直接在我们的办公室捕捉文档的变化和竣工图,降低了我们的风险。"

Eva Fischer  
Chief Project Manager, Dubai

紧凑的桌面扫描仪: SD one是一台桌面大幅面扫描仪,并有很强的特性。节省空间和时间,在室内可扫描超大号的工程和建筑图纸。


竣工图、文档和重建所有项目包括众多的设计文档和连续变化,使用SDone你可以捕获文档和竣工图的变化。

### 节省空间,重量轻

SDone设计轻巧紧凑,对于任何一个希望共享和在不同用户之间进行移动扫描的办公室这是一个必备的扫描仪,不需要额外的存储空间。

### 捕捉所有文档类型

扫描和记录你所有的工程或建设规划文档,用标准文件格式直接进入您的项目文件夹。



	SD One 24	SD One 36
最大扫描宽度	24 inch (610 mm)	36 inch (914 mm)
最大介质宽度	26.6 inch (675 mm)	40 inch (1014 mm)
重量	18.7 lbs. (8.5 kg)	24.9 lbs. (11.3 kg)
外形尺寸	32.2x9.1x4.9 inch (819x230x124 mm)	45.6x9.1x4.9 inch (1158x230x124 mm)
扫描速度 (英寸/秒) 彩色和黑白 <sup>1)</sup>		
150 dpi	3.8	
300 dpi	1.9	
600 dpi	1.0	
其他规格		
光学分辨率	600 dpi	
最大分辨率	600 dpi	
扫描技术	Contex 动态 CIS	
Contex CFR <sup>2)</sup>	支持	
最大介质厚度	0.03 inch / 0.75mm	
精度	0.1% +/- 1 pixel	
数据捕捉 (彩色/黑白)	48-bit	
色域空间	sRGB (24 bit) / Grayscale (8 bit) / Monochrome (1 bit)	
接口	USB with xDTR	
能源之星认证 <sup>3)</sup>	Yes	
软件 <sup>3)</sup>	AutoCAD, MicroStation, ArcGIS and all other CAD, GIS and other image editing / storage applications.	
设备驱动程序	32 and 64-bit Windows 8, 7, XP and Vista.	
扫描软件	Nextimage软件, 随扫描仪提供基本的扫描软件。轻松创建TIF, JPG, PDF和PDF/A文件, 与云目的地如Google Drive, Box.com, Dropbox的整合等。	
TWAIN	为了与EDM和其他成像软件使用32位应用TWAIN驱动程序	
可升级的扫描软件	Nextimage Scan+Archive. 全功能扫描软件, 包括多页 (PDF, PDF/A和TIF) 和完整的图像质量控制。Nextimage Repr. 全功能扫描/复印软件, 包括内置的打印机驱动程序和全彩控制。	
能量消耗 (就绪/省电/扫描)	5.5/0.5/14 W, 能源之星认证 <sup>3)</sup>	
电源要求	外接电源 100-240V, 60/50Hz, 16W	

## 认证与品质保证

安全	IEC60950认证: cUL认证 (美国和加拿大), CE (欧洲), CCC (中国), PSE (日本), EAC (俄罗斯, 哈萨克斯坦, 白俄罗斯), KC (韩国), BSMI (台湾), UKR (乌克兰) 和BIS (印度)
电磁兼容性 (EMC)	符合A类要求, 包括FCC规则 (美国), ICES (加拿大), EMC指令 (EU), CCC (中国), VCCI (日本), EAC (俄罗斯, 哈萨克斯坦, 白俄罗斯), KC (韩国), BSMI (台湾), UKR (乌克兰) 和BIS (印度)
环境	能源之星认证 <sup>3)</sup> , EuP指令 (EU), WEEE (欧盟), 符合RoHS (欧盟) 和REACH (欧盟)
原产地	丹麦, 欧盟
保修	1年保修, 快速, 易于更换零件
包装内含有	扫描仪 (24"或36"的模式), 2米USB线, 外接电源, 基本的扫描软件 (免费Nextimage软件), 安装软件和用户指南PDF格式的USB闪存驱动器, 安装指南, 海报校准, 校准表和清洁布。

- 基于24"宽的文档扫描速度。Contex的建议英特尔酷睿双核, 酷睿2, 或更好的处理器, 2GB内存, 高速USB2.0接口, 7200转硬盘, Windows 7的64位旗舰版进行。速度测试中使用的Nextimage软件, 电脑采用英特尔酷睿i5-2500四核处理器, 8GB内存, 高速USB2.0接口, 7200转硬盘, Windows 7的64位旗舰版进行。
- 彩色边缘去除 (CFR) 是contex专利,彩色边缘是CIS技术的R-G-B光源分别闪烁导致, 感谢contex创新的思维CFR, 使用先进的过滤技术解决了这个问题。
- Contex的应用程序创建一个可以在任何CAD或GIS应用中使用的工业标准光栅文件格式。所有商标为各自所有者的财产, 且仅用于直接说明产品所提供。他们的使用不表示任何关系

Contex A / S和上述商标的持有人。

## 可选:



可选  
支架, 便于移动和存储



可选  
Nextimage Scan+Archive  
更多的文件格式和改进的图像控件。

可选  
Nextimage Repr  
全功能扫描、复制和颜色控制。

Your local SD One reseller

## Contex Head Office

Contex China  
Shanghai  
Phone: +86 21 6422 2525  
info-china@contex.com

More at [contex.com](http://contex.com)



了解更多关于SD One 的信息请访问 [www.contex.com/sd-one](http://www.contex.com/sd-one)